

MISE A JOUR DU FIRMWARE

Produit	CV-03 (convertisseur 3ème génération ; boîtier noir)
Objectifs	* reprogrammer le firmware pour corrections de bugs

1	DEMONTAGE DU CAPOT BLANC
1.1	retirer les 4 vis du capot blanc
1.2	serrer le boîtier dans un étau en protégeant les bords
1.3	placer la pointe d'un tournevis plat dans une des glissières et pousser pour décoller le capot
1.4	nettoyer les résidus de colle



4	REMONTAGE
4.1	Déposer de la colle silicone dans une seringue plastique
4.2	Déposer un petit cordon sur le convertisseur
4.3	Revisser le capot blanc
4.4	Nettoyer l'excès de colle avec une solution alcoolique

